


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN MODULE	FUNCTIONS UNITS UNITE D'OPERATION
		Chassis CS9111	
	78 2914	Bildröhre A59EAK222X01 (V4/L6/M6)	picture tube tube image
	78 2504	Bildröhre A59EAK220X01 (V6)	
	75 8337	Fernbedienung FB104 ATS (V4/V6/M6)	remote control telecommande
	75 7463	Fernbedienung FB103TOP (L6)	
	75 6545	Kabeltuner (Hyperband)	cable tuner tele-distribution
	75 8431	ZF-Verstärker (V4/V6)	IF-amplifier
	75 8278	ZF-Verstärker FR (L6/M6)	amplificateur F.I.
	75 8432	TOP/FLOF-Text (V4/V6/M6)	videotext videotexte
	75 8218	S-Video-Buchsenpl.	S-Video socket p.c.b.
	75 8427	Farb-RGB S-VHS/P/S (V4/V6)	RGB amplifier
	75 8279	Farb-RGB S-VHS/Multi (L6/M6)	plaque de couleur RGB
	75 8280	Bildrohrplatte (V4/L6/M6)	tube plate RGB
	75 7462	Bildrohrplatte (V6)	plaque de couleur RGB
	75 8433	Bildrohrplatte (V6)	
oder	75 8277	Netzschaltereinheit	power switch unit unite interrupteur secteur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHÄUSE UND DIVERSE TEILE	CABINET AND ACCESSORIES BOITE ET ACCESSOIRES
	78 2916	Gehäusevorderteil kpl. (V6/L6/M6)	cabinet boitier
	78 2912	Gehäusevorderteil kpl. (V4)	
	78 2668	Gitter links kpl.	grid/grille
	78 2669	Gitter rechts kpl.	grid/grille
	78 2670	Gitter Mitte kpl.	grid/grille
	78 2789	Rückteil (L6/M6/V6)	back panel/panneau arriere
	78 2913	Rückteil (V4)	
	78 2617	Typenaufkleber	Typ-Label
	75 8429	Infra-Fenster kpl.	infra window cpl./fenêtré rouge
	75 7566	Lautsprecher Breitband	speaker/haut-parleur
	73 2781	Netzschalter	power switch/interrupteur secteur
	79 1205	Winkelstecker 2-pol. f. Netz	angle plug
	79 0124	Tastenkopf f. Netzschalter	power switch knop
	75 7461	Netzkabel	power cord/cordon secteur
	79 0128	Zugentlastung f. Netzkabel	power cord tension
	79 0123	Netz-Steckverbindung (im Gerät)	plug in connector/connecteur
	78 1766	Entmagnetisierungsspule (V6/V4/L6)	demagnetizing coil bobine de desaimentation
	78 1913	Entmagnetisierungsspule (M6)	
	73 2799	Spulenhaken	coil holder/chrochet de bobine
	73 4235	Spulenlasche	coil hooke/attache de bobine
	75 6674	Hochspannungskabel	high tension lead/cable h.t.
	79 2156	Kopfhörerbuchse Stereo	head phone socket/entrée ecouteurs
	75 8252	Abdeckung f. Netz	cover/couvercle

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
R835 R2317 R2371 R5206 R5208	73 7638 79 2847 79 2847 73 3720 79 0158 79 2205	 180 Ohm 0,3W 3.3 Ohm 0,3W 3.3 Ohm 0,3W 4.7 Ohm 0,38W 15 Ohm 0,3W Fokus- und Ug2-Reglereinheit	
C569 C601 C602 C603 C604 C648 C666	73 9811 73 7489 73 7489 73 5980 73 5980 73 7491 73 7060	 9,5nF 1600V 3.5% KF 0.1µF 250VW/MP 0.1µF 250VW/MP 2.2nF SI KERKO 2.2nF SI KERKO 680pF 1600V 10% 1nF 400V	
L567 L569 L569 L573 L573 L575 L601 L671	79 2758 73 6639 73 7894 73 7891 79 2760 73 7777 73 5446 73 6349	 Brückenspule 110° 1,5MH O/W Auskoppelspule 16mH O/W Auskoppelspule 16mH Linearitätseinsteller (V4/V6/L6) Linearitätseinsteller (M6) Drossel 2,2mH Funkentstördrossel Dämpfungssperle	coil coil coil linearity corr coil coil
Q906 Q2321 Q2822 Q5071 Q5073 F856	73 5236 79 2136 79 0638 79 2012 73 9413 73 9616	 485 KHz 18.432 MHz 27 MHz 7.159090 MHz 8.867238 MHz 12 MHz	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
TR526	75 8266	Zeilentrafo (DST) (V4/V6/L6)	line transformer
TR526	75 6570	Zeilentrafo (DST) (M6)	transfo ligne
TR563	79 1206	Treibertrafo	driver transformer
			transfo driver
TR651	75 6948	Sperrwandlertrafo kpl. (V4/V6/L6)	power transformer
TR651	75 6685	Sperrwandlertrafo kpl. (M6)	transfo d'alimentation
			
SI563	79 1185	315mA/T Löts.	
SI601	73 6307	2.5A/T Löts.	
SI624	79 0144	1.25A/T Löts.	
SI691	79 2199	2A/T Löts.	
		DRUCKSCHRIFTEN	
	53 5487	Service–Anleitung (V4/V6)	service manual service instructions
	53 0913	Gebrauchsanweisung (V4/V6/M6)	instructions for use mode d'emploi

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	75 8193	Abdeckung f. EURO-AV-Buchse	cover/couvercle
		EURO-AV-Buchse	EURO-AV-jack/-douille
	79 0662	schwarz/Peribuchse	black/noir
	79 2099	blau/Peribuchse	blue/bleu
	73 4084	Cinch-Buchse (NF)	cinch jack/douille cinch
	79 0126	Cinch-Buchse mit Schalter (FBAS)	cinch jack (FBAS)
	73 7968	S-VHS-Buchse	S-jack/douille
		Fassung, Halter	socket/douille
	79 0154	f. Bildröhre	f. picture tube/tube image
	79 2133	f. Buchsenplatte Aufnahme	f. socket p.c.b.
	75 8036	Platinenhalter f. TU/ZF/RGB	modul holder baquette couplage p. modul
	79 3193	IR-Halter	IR holder
		Montageclip	mounting clip/clip de montage
	73 2584	T644/676/686	
	73 2585	IC366	
	73 4175	T572	
	79 2134	Chassisbefestigung links	fixing part f. chassis
	79 2135	Chassisbefestigung rechts	
		Glimmerscheibe	mica disk/rondelle mica
	73 3713	T572	
	73 7617	T644	
	73 7618	IC676	
	73 5722	IC676	
	79 2157	Tastensatz Programm/Lautstärke	button block
		Schalter	switch
	79 2158	Programm +	
	79 2158	Programm -	
	79 2158	Lautstärke +	
	79 2158	Lautstärke -	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB104 ATS EINZELTEILE (V4/V6/M6)	REMOTE CONTROL SINGLE PARTS ENSEMBLE DE COMMANDE
	75 8340	Gehäuse—Oberteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	75 8341	Gehäuse—Unterteil	cabinet upper part ébénisterie supérieure
	79 2317	Batteriedeckel	cover f. battery couvercle de batterie
	73 5709	Batteriekontaktfeder	contact f. battery contact de batterie
	75 8342	Kontaktmatte mit Tasten	contact surface surface de contact
IC906	79 2341	 MC144107	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A (Sender) 1N4001	
Q906	73 5236	 485 KHz	
T907	73 2803	 BC875	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB103TOP EINZELTEILE (L6)	REMOTE CONTROL SINGLE PARTS ENSEMBLE DE COMMANDE
	75 7471	Gehäuse—Oberteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	75 5173	Gehäuse—Unterteil	cabinet upper part ébénisterie supérieure
	73 5233	Infra—Fenster	window IR/fenêtre
	73 5239	Batteriedeckel	cover f. battery couvercle de batterie
	73 5709	Batteriekontaktfeder	contact f. battery contact de batterie
	75 7459	Kontaktmatte mit Tasten	contact surface surface de contact
IC906	73 2802	 MC144105	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A (Sender) 1N4001	
Q906	73 5236	 485KHz	
T907	73 2803	 BC875	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE TEILE	
			
IC350	73 5586	TDA2822M	Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE701 (reparaturbezogen) bzw. VDE 0860/IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten! Bauteile nach IEC– bzw. VDE– Richtlinien! Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden! MOS–Vorschriften beim Umgang mit MOS–Bauteilen beachten!
IC366	79 2031	TDA7262	
IC440	73 2562	TDA8145	
IC520	79 1184	TDA8214B	
IC631	73 5482	TDA4605	
IC676	73 4089	LM317T	
IC686	73 8941	MC7805CT	
IC790	73 8163	TEA5101A/D	
IC811	79 2845	SDA20563A 510/A005 (V4/V6)	
IC811	79 2201	SDA20562A–003 (L6/M6)	
IC811	79 3194	SDA20563–A006/A506 (M6)	
IC847	79 0637	SDA2546	
IC847	79 0639	MCM2814P	
IC848	79 0639	MCM2814P	
IC848	79 0637	SDA2546	
IC2201	79 0663	MC78L12	
IC2220	73 7087	TDA4482C	
IC2250	73 8747	TDA6611 (V4/V6)	
IC2250	73 6087	TDA4480–D (L6)	
IC2250	73 7704	TDA6610–2 (V4/V6)	
IC2280	79 2843	TDA4452	
IC2300	79 1693	TDA4484	
IC2310	79 1694	MSP2400	
IC2320	72 8242	HEF4094	
IC2330	79 3195	AMU2481VS–TC38	
IC2335	79 0664	MC14052B	
IC2340	73 7704	TDA6610–2	
IC2345	79 0664	MC14052B	
IC2400	73 7413	TDA5931–6	
IC2510	79 0664	MC14052BCP	
IC2520	79 0664	MC14052B	
IC2522	73 7413	TDA5931–6	
IC2551	79 0664	MC14052B	
IC2580	72 8242	HEF4094/CD4094B	
IC2820	79 2749	SAA5248	
IC2820	79 3198	SAA5246AP/E	
IC2893	73 7072	SRAM8KX8	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC5030	73 5701	MC14551B	
IC5080	79 0150	TDA4650	
IC5100	79 2844	TDA4661	
IC5120	79 2217	TDA4565V6 (V4/V6)	
IC5120	73 2787	TDA4565 (L6)	
IC5150	79 0151	TDA4685 (V4/V6)	
IC5150	79 2202	U4648 (L6)	
IC6020	79 2339	TFMS5300 (Stehend)	
IC9010	79 3326	SDA3302 2X (U6204B)	
			
T241	72 4911	BC558	
T381	72 3073	BC548	
T382	72 2134	BC337-40	
T383	79 0145	BD808	
T463	79 1747	BD442	
T513	73 9319	BC637	
T522	72 3073	BC548B	
T537	72 3073	BC548B	
T572	73 2771	BU508A	
T583	72 3073	BC548B	
T593	73 7896	BF299	
T644	73 7890	BUZ90	
T721	79 2206	MJE350	
T723	79 2207	BF422	
T801	72 3060	BC548C	
T836	72 3073	BC548B	
T863	72 3060	BC548C	
T2273	72 0306	BC548	
T2291	71 0274	BC338	
T2297	72 4296	BC558	
T2302	72 0306	BC548	
T2311	72 0306	BC548	
T2313	72 4296	BC558	
T2317	72 0306	BC548	
T2322	72 4296	BC558	
T2326	72 3060	BC548C	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T2331	72 3060	BC548C	
T2371	72 0306	BC548	
T5008	72 3060	BC548C	
T5016	72 3060	BC548C	
T5017	72 4296	BC558C	
T5023	72 0306	BC548	
T5048	72 0306	BC548	
T5054	72 0306	BC548	
T5124	72 0306	BC548	
T5171	72 3060	BC548C	
T5199	72 3060	BC548C	
T5208	79 0159	BC338-40	
			
D247	70 5808	1N4148	
D263	70 5808	1N4148	
D268	70 5808	1N4148	
D273	70 5808	1N4148	
D318	73 4357	BYV10-60	
D338	73 7895	Z30C 0,5W	
D381	73 2963	Z8,2C 0,5W	
D383	73 9323	1N4001	
D411	79 0152	Z22C 0,5W	
D412	70 5808	1N4148	
D463	73 4310	1N4936	
D502	73 9325	BAV21	
D512	73 4348	Z5,6C 0,5W	
D513	73 1729	TD129	
D519	73 1729	TD129	
D531	73 4310	1N4936	
D542	73 4310	1N4936	
D566	73 7895	Z30C 0,5W	
D568	73 2777	BYW76	
D569	79 0133	BY228	
D572	73 0501	BA157	
D584	73 9325	BAV21	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D585	73 8393	Z22B 0,5W	
D586	73 8394	Z12C 0,5W	
D587	73 1729	TD129	
D592	73 9325	BAV21	
D596	73 3293	1N4004	
D621	73 2778	SKB380C1500	
D641	73 9325	BAV21	
D647	73 9340	BYV38	
D648	73 9340	BYV38	
D651	79 0136	ZTK6,8	
D653	70 5808	1N4148	
D661	70 5808	1N4148	
D671	79 0137	BYW72	
D672	73 9323	1N4001	
D673	73 9323	1N4001	
D681	73 9340	BYV38	
D682	73 7886	BYT56	
D683	72 4956	BYW72	
D691	72 4956	BYW72	
D707	73 4901	Z4,7C 0,5W	
D716	73 4901	Z4,7C 0,5W	
D746	73 4901	Z4,7C 0,5W	
D749	73 9325	BAV21	
D766	73 4901	Z4,7C 0,5W	
D769	73 9325	BAV21	
D769	73 9325	BAV21	
D786	73 4901	Z4,7C 0,5W	
D789	73 9325	BAV21	
D851	73 1729	TD129	
D852	73 1729	TD129	
D854	73 1729	TD129	
D856	73 1729	TD129	
D857	79 0125	TLHR4213 Betriebsanzeige	
D871	70 5808	1N4148	
D873	70 5808	1N4148	
D2254	79 0131	1-4-GA	
D2256	72 8256	Z6,8C 0,5W	
D2277	79 0131	1-4-GA	
D2278	72 8256	Z6,8C 0,5W	
D2279	79 0131	1-4-GA	
D2283	79 0131	1-4-GA	
D2328	79 0131	1-4-GA	
D2331	79 2846	ZTE2,7	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
D5007	70 6829	1N4148 	
D5032	73 4310	1N4936	
D5036	70 6829	1N4148	
D5056	70 6829	1N4148	
D5057	70 6829	1N4148	
D5106	73 0291	Z5,1B 0,5W	
D5116	70 6829	1N4148	
D5129	70 6829	1N4148	
D5143	70 6829	1N4148	
D5144	79 1824	Z7,5B 0,5W	
D5171	73 9325	BAV21	
D5209	70 6829	1N4148	
D5211	70 6829	1N4148	
D5212	70 6829	1N4148	
D5213	70 6829	1N4148  	
R	79 2762	10 MOhm 1W (f. Lautspr.leitung)	
R318	79 1193	18 Ohm 0,38W NB	
R324	73 7493	1.8 Ohm 0,38W NB	
R364	73 8428	12 Ohm 0,3W NB	
R374	73 7493	1.8 Ohm 0,38W NB	
R447	73 7752	100 Ohm 0,3W NB	
R532	73 4233	4.7 Ohm 0,6W	
R562	79 2033	1 Ohm 0,6W	
R569	73 4893	4.7 Ohm 3W	
R573	73 4890	820 Ohm 1W	
R586	73 7497	2.7 KOhm NB	
R591	73 7495	1 Ohm 0,75W DRW	
R601	79 2034	3.3 MOhm 1W	
R609	73 2974	DUO PTC	
R624	73 2751	4.7 MOhm 0,54W	
R627	73 2751	4.7 MOhm 0,54W	
R684	79 0143	1.2 Ohm 3W	
R704	79 0155	6.8 Ohm 0.7W	
R793	79 2208	330 Ohm 0,38W NB	